Powering Business Worldwide

04/21 IL040005ZU

Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明
Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Upute za montažu
Montaj talimatı
Інструкція з монтажу
منشـــور التعليمـــات

(en) **Electric current! Danger to life!**
Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) **Lebensgefahr durch elektrischen Strom!**
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) **Tension électrique dangereuse !**
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) **¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) **Tensione elettrica: Pericolo di morte!**
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) **触电危险！**
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru) **Электрический ток! Опасно для жизни!**
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

(nl) **Levensgevaar door elektrische stroom!**
Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en elektrotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de navolgend beschreven werkzaamheden uit te voeren.

(da) **Livsfare på grund af elektrisk strøm!**
Kun uddannede el-installatører og personer der e instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.

(el) **Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
Οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκτροτεχνίτες.

(pt) **Perigo de vida devido a corrente eléctrica!**
Apenas electricistas e pessoas com formação electrotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.

(sv) **Livsfara genom elektrisk ström!**
Endast utbildade elektriker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.

(fi) **Hengenvaarallinen jännite!**
Vain pätevät sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.

(cs) **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Níže uvedené práce smějí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

(et) **Eluohtlik! Elektrilöögioht!**
Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektriala spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.

(hu) **Életveszély az elektromos áram révén!**
Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőkben leírt munkákat.

(lv) **Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**
Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikai elektrospeciālisti un darbam ar elektrotehniskām iekārtām instruētās personas!

(lt) **Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**
Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.

(pl) **Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**
Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

(sl) **Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!**
Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučene osebe.

(sk) **Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**
Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroodborníci a osoby s elektrotechnickým vzdelaním.

(bg) **Опасност за живота от електрически ток!**
Операциите, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.

(ro) **Atenție! Pericol electric!**
Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat şi de persoane cu cunoştiinţe profunde în electrotehnică.


(hr) **Opasnost po život uslijed električne struje!**
Radove opisane u nastavku smiju obavljati samo stručni električari i osobe koje su prošle elektrotehničku obuku.


(tr) **Elektrik akımı! Hayati tehlike!**
Aşağıdaki işlemleri yalnızca kalifiye veya eğitimli kişiler gerçekleştirebilir.

(uk) **Електричний струм! Небезпечно для життя!**
Виконувати означені далі операції дозволяється тільки кваліфікованим особам, що пройшли інструктаж.

(ar) **! تحـذير ! تيـار كهربـائي ! خطـر مـوت**
لا تتـــم اعمـــال الصـــيانة و التركيـــب
! الا مـــن قبـــل العـــاملين المـــدربين


DE1-12…
DE1-34…
DE11-12…
DE11-34…





Eaton.com/documentation
MN040011… DE1, DE11

Eaton.com/EcoDesign-VFD
MZ040046EN



DE...- 1 2 4D3 FN - N 20 N N01

N01 = 220 V, 60 Hz/380 V, 60 Hz (Default)

N = basic device

20 = IP20/NEMA 0

N = no display (keypad)

N = No EMC Filter (RFI)
F = EMC Filter (RFI)


I_e
1D4 = 1.4 A
4D3 = 4.3 A
016 = 16 A

U_{LN} (Mains), 50/60 Hz
2 = 230 V (200 - 240 V ±10 %)
4 = 400 V (380 - 480 V ±10 %)

Mains → Motor
1 = 1 AC → 3 AC
3 = 3 AC → 3 AC

DE1
DE11

Dimensions and weights




→ 1 inch = 25.4 mm
1 mm = 0.0394 inch
1 inch = 1"


[mm (in)]

	a	a1	b	b1	b2	b3	b4	c	c1	Ø 1	Ø 2	kg (lbs)
FS1	45 (1.77)	25 (0.98)	230 (9.06)	220 (8.66)	5 (0.2)	64 (2.52)	166 (6.54)	168 (6.61)	6.5 (0.26)	5.1 (0.2)	10 (0.39)	1.04 (2.29)
FS2	90 (3.54)	50 (1.97)	230 (9.06)	220 (8.66)	5 (0.2)	64 (2.52)	166 (6.54)	168 (6.61)	6.5 (0.26)	5.1 (0.2)	10 (0.39)	1.68 (3.7)


04/21 IL040005ZU


Mounting on metal plate







DE1-121D4…, DE1-122D3…,
DE11-121D4…, DE11-122D3…









① **≧ 15 mm** (≧ 0.59“)






	a mm (in)	
DE1…-121D4…	50 (1.97)	FS1
DE1…-122D3…	50 (1.97)	
DE1…-122D7…	50 (1.97)	
DE1…-124D3…	50 (1.97)	
DE1…-127D0…	50 (1.97)	
DE1…-129D6…	75 (2.96)	FS2
DE1…-341D3…	50 (1.97)	FS1
DE1…-342D1…	50 (1.97)	
DE1…-343D6…	50 (1.97)	
DE1…-345D0…	75 (2.96)	FS2
DE1…-346D6…	75 (2.96)	
DE1…-348D5…	75 (2.96)	
DE1…-34011…	100 (3.94)	
DE1…-34016…	100 (3.94)	




FS1, FS2: = 4 x M4


1 Nm (8.85 lb-in)





M4





IEC/EN 60715














04/21 IL040005ZU

(en) *NOTICE*
Connect only in voltage-free state!

(de) *ACHTUNG*
Nur im spannungsfreien Zustand anschließen!

(fr) *ATTENTION*
Raccordez l'appareil uniquement hors tension !

(es) *CUIDADO*
¡Conectar únicamente en estado sin tensión!

(it) *AVVISO*
Collegare solo in assenza di tensione!

(zh) 注意
必须在断电状态下进行连接!

(ru) *ВНИМАНИЕ*
Подключать только в обесточенном состоянии!

(nl) *OPGELET*
Alleen in spanningsloze toestand aansluiten!

(da) *VIGTIGT*
Må kun tilsluttes i spændingsfri tilstand!

(el) *ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ*
Συνδέστε μόνο όταν δεν επικρατεί τάση!

(pt) *ADVERTÊNCIA*
Ligar apenas com a tensão desligada!

(sv) *OBSERVERA*
Får endast anslutas i spänningsfritt tillstånd!

(fi) *ILMOITUS*
Kytke vain jännitteettömässä tilassa!

(cs) *UPOZORNÉNÍ*
Připojujte jen při zcela odpojeném napájení!

(et) *TÄHELEPANU*
Ühendada ainult pingevabas olekus!

(hu) *FIGYELEM*
Csak feszültségmentes állapotban csatlakoztassa!

(lv) *UZMANĪBU*
Pieslēgt tikai tad, kad nenotiek sprieguma padeve!

(lt) *DĖMESIO*
Prijungti tik tada, kai išjungta įtampa!

(pl) *UWAGA*
Podłączać zawsze po uprzednim odłączeniu od zasilania elektrycznego!

(sl) *POZOR*
Napravo priključite le, ko ni pod napetostjo!

(sk) *UPOZORNRNIE*
Napájat' len v stave bez napätia!

(bg) *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*
Свързвайте само, когато уреда не е под напрежение!

(ro) *ATENTJE*
Conectați doar când aparatul nu se află sub tensiune!


(hr) *POZOR*
Priključujte samo u beznaponskom stanju!

(tr) *BİLDİRİM*
Sadece gerilim sıfırken bağlayın!


(uk) *ПОВІДОМЛЕННЯ*
Підключати лише за відсутності напруги!

(ar) *ملاحظة*
التوصيل فقط في حال عدم الفولتية!


Power




Mains 1 ~ 200/240 V ±10 %
DE1…-12…




Mains 3 ~ 380/480 V ±10 %
DE1…-34…




A1	Ø	**PZ2**
8 mm (0.3")	1 - 6 mm^2 (AWG18 - 6)	**1.2 Nm** (10.62 lb-in)




DE1…-12…



DE1….-34…




Motor




b ≥ $^1/_5$ a

04/21 IL040005ZU


DE1…-12…FN-…, DE1…-34…FN-…






Control


DE1…, DE11…



mm²	mm²	AWG	mm	in	M3 Nm	lb-in	mm
0.05 - 1.5	0.5 - 1	30 - 16	5	0.2	0.5	4.43	0.7 x 3


DE11…






Mode 0


0 V	GND
+10 V	Output, 10 V DC, max. 20 mA
1	DI1 = FWD, High: +9…30 V DC, 1.15/3 mA (10/24 V)
2	DI2 = REV, High: +9…30 V DC, 1.15/3 mA (10/24 V)
3	DI3 = FF1 (20 Hz), High: +9…30 V DC, 1.15/3 mA (10/24 V)
4	AI1 = f-REF (0…f_{max}, 50/60 Hz), 0 + 10 V DC, 0.12 mA, 12 Bit
	Alternative DI4, High: +9…30 V DC, 1.15/3 mA (10/24 V)







04/21 IL040005ZU


Mains
1 ~ 200 V - 240 V ±10 %, 50/60 Hz (DE1…-12…)



Mains
3 ~ 380 V - 480 V ±10 %, 50/60 Hz (DE1…-34…)







DE1…-12…FN-…, DE1…-34…FN-…

EMC	l	l	DE1, DE11
C2	≦ 10 m	≦ 32.8 ft	DE1…-12…FN-…
C3	≦ 25 m	≦ 82.02 ft	DE1…-34…FN-…

DE1…NN-… + DX-EMC…



04/21 IL040005ZU

Type	Mains					Rated Output Current	Motor					
T1	I_{LN} A	F1/Q1 Fuse or MCB (Type B) IEC	UL[1]	A mm²	AWG	I_e A	P kW		HP		A mm²	AWG kcmil
DE1…-121D4…	3.6	10	10	1.5	14	1.4	0.25		1/3		1.5	14
DE1…-122D3…	6.2	10	10	1.5	14	2.3	0.37		1/2		1.5	14
DE1…-122D7…	7.3	10	10	1.5	14	2.7	0.55		1/2		1.5	14
DE1…-124D3…	11.3	16	15	1.5	14	4.3	0.75		1		1.5	14
DE1…-127D0…	17.4	20	20	2.5	12	7	1.5		2		1.5	14
DE1…-129D6…	23.2	32	30	6	8	9.6	2.2	230 V, 50 Hz	3	220 - 240 V, 60 Hz	1.5	14
DE1…-341D3…	1.7	6	6	1.5	14	1.3	0.37		1/2		1.5	14
DE1…-342D1…	3.1	6	6	1.5	14	2.1	0.75		1		1.5	14
DE1…-343D6…	4.9	6	6	1.5	14	3.6	1.5		2		1.5	14
DE1…-345D0…	7	10	10	1.5	14	5	2.2		3		1.5	14
DE1…-346D6…	8.5	16	15	1.5	14	6.6	3		3		1.5	14
DE1…-348D5…	10	16	15	1.5	14	8.5	4		5		1.5	14
DE1…-34011…	12	16	15	1.5	12	11	5.5		7.5		1.5	14
DE1…-34016…	16.5	25	25	4	10	16	7	400 V, 50 Hz	10	440 - 480 V, 60 Hz	2.5	12

1) The max. voltage rating for fuses is 600 V, for breakers 480 V.

(en) CAUTION

In the territory of the EU Directive the frequency-controlled devices and their accessories must be taken into operation only when the machine has been determined to fulfill the protection requirements of Machinery Directive 2006/42/EC.

Ensure EMC-compliant installation. Lay control and communication cables spatially separated from the motor cable. Ensure a large contact area connection between PES cable screen and PE.

(de) VORSICHT

Im Geltungsbereich der EG-Richtlinien dürfen die frequenzgesteuerten Geräte und deren Zubehör nur dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wird, dass die Maschine die Schutzanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

EMV-gerechter Aufbau. Steuer- und Netzleitungen räumlich getrennt von der Motorleitung verlegen. PES Leitungsschirm großflächig mit PE verbinden.

(fr) AVERTISSEMENT

En application des directives européennes, les convertisseurs de fréquence et leurs accessoires ne doivent être mis en service que s'il a été vérifié que la machine répond aux exigences de la directive machines 2006/42/CE.

Montage conforme aux règles de la CEM. Eloigner les câbles de commande et de réseau des câbles puissance. Relier le blindage PES au PE en assurant de grandes surfaces de contact.

(es) ATENCIÒN

En el campo de aplicación de la normativa CE, los dispositivos controlados por frecuencia y sus correspondientes accesorios sólo deberán ponerse en marcha cuando se asegure que la máquina cumple con las exigencias de seguridad de la normativa de máquinas 2006/42/CE.
El montaje debe cumplir CEM. Los cables de mando y de conexión a red se deben instalar independientemente del cable de conexión al motor. El cable apantallado PES se debe conectar a masa utilizando una amplia superficie de contacto.

(it) ATTENZIONE

Nel campo di validità delle direttive CE, gli apparecchi a controllo di frequenza e i loro accessori possono essere messi in esercizio soltanto se si verifica che la macchina soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva macchine 2006/42/CE

Montaggio secondo CEM. Disporre i cavi comandi e di alimentazione separati dal cavo del motore. Collegare lo schermo del cavo PES con PE con un'ampia superficie.

(zh) 小心

根据欧盟设备一致性规范，安装频率控制设备及其配件时，
应确保设备满足机器规范 2006/42/EG 中关于设备保护的要求。

PES 按照电磁兼容规范正确安装。应将控制电缆和电源电缆与电机电缆分开。
大面积采用 PE 包裹电缆。

(ru) ОСТОРОЖНО

В сфере действия директив ЕС устройства с частотным управлением и их оснащение должны вводиться в эксплуатацию только в том случае, если установлено, что данное оборудование соответствует требованиям по защите Директивы о машинном оборудовании 2006/42/EC.
Сборка соответственно электромагнитной совместимости. Линии управления и электросети прокладывать в пространственном отношении отдельно от линии двигателя. PES силовой экран соединять с PE по большой площади.

(nl) VOORZICHTIG

Binnen het geldigheidsgebied van de EC-richtlijnen mogen de frequentiegeregelde apparaten en de toebehoren daarvan alleen in bedrijf worden genomen, wanneer wordt vastgesteld, dat de machine aan de veiligheidseisen van de machinerichtlijn 2006/42/EG voldoet.

EMC-conforme constructie. Besturings- en netkabels ruimtelijk gescheiden van de motorkabel leggen. PES Kabelafscherming over groot oppervlak met PE verbinden.

(da) FORSIGTIG

I det område, hvor EF-direktiverne er gældende, må det frekvensstyrede udstyr og dets tilbehør kun tages i anvendelse, hvis det konstateres, at maskinen opfylder beskyttelseskravene i maskindirektivet 2006/42/EF.

EMC-korrekt installation. Træk styre- og netledninger rumligt adskilt fra motorledningen. PES Sørg for en stor kontaktflade mellem PES ledningsafskærmning og PE.

(el) ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΚ, οι ελεγχόμενες μέσω συχνότητας συσκευές και τα παρελκόμενά τους επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας της ΕΚ για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ.
Κατασκευή σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΗΜΣ. Εγκαθιστάτε τους αγωγούς ελέγχου και δικτύου ανεξάρτητα από τον αγωγό του κινητήρα. PES Συνδέετε τη θωράκιση των αγωγών σε μεγάλη επιφάνεια με τη γείωση.

(pt) CUIDADO

No âmbito das directivas da CE, os aparelhos comandados por frequência e os respectivos acessórios só podem ser postos em operação se for comprovado que a máquina atende às exigências de protecção da directiva de máquinas 2006/42/CE.
Estrutura com compatibilidade electromagnética. Dispor os fios de comando e de rede separados do fio do motor. Ligar uma área grande da blindagem do cabo PES. com o PE.

(sv) FÖRSIKTIG

I giltighetsområdet för EG-direktiven får de frekvensstyrda apparaterna och deras tillbehör endast tagas i drift när man fastställt att maskinen uppfyller skyddskraven i maskindirektiv 2006/42/EG.

EMC-anpassad uppbyggnad. Styr- och nätledningar dras avskilda från motorledningarna. PES Förbind ledningsskärm över ett brett område med PE.

(fi) HUOMIO

EU-direktiivien voimassaoloalueella taajuusohjatut laitteet ja niiden varusteet saa ottaa käyttöön vain silloin, kun todetaan, että kone täyttää konedirektiivin 2006/42/EY suojausvaatimukset.
EMC-mukainen rakenne. Ohjaus- ja verkkojohdot on asennettava tilaulotteisesti erotettuina. Johdonsuoja on liitettävä laajasti maadoitukseen PES.

(cs) POZOR

V rozsahu platnosti směrnic ES smí být frekvenčně řízené přístroje a jejich příslušenství uvedeny do provozu jedině tehdy, pokud je zjištěno, že stroj splňuje požadavky ochrany stanovené směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních.
Nástavba odpovídající směrnici EMC. Řídicí a sít'ová vedení pokládejte prostorově oddělená od vedení motoru. PES Stínění vedení spojte velkoplošně s PE.

(et) ETTEVAATUST

EÜ-direktiivi kehtivuspiirkonnas võib sagedusjuhitavaid seadmeid ja nende lisaseadmeid kasutusele võtta ainult siis, kui on kindlaks tehtud, et masin vastab masinadirektiivi 2006/42/EÜ kaitsenõuetele.

Elektomagnetilisele ühilduvusele vastav ehitus. Juhtimis- ja võrgukaablid paigaldada mootori toitekaablist ruumiliselt eraldatuna. PES Kaabli kaitseekraan ühendada ulatuslikult talitlusmaandusega.

(hu) VIGYÁZAT

Az EK irányelvek hatályossági területén a frekvenciavezérelt készülékeket és azok tartozékait csak akkor szabad üzembe helyezni, ha megállapítást nyert, hogy a gép megfelel a gépek biztonságáról szóló, 2006/42/EK számú irányelv biztonsági követelményeinek.
Elektromágnesesen összeférhető kivitelt biztosítson. A motorvezetékektől térben elkülönítve vezesse vezérlő és hálózati vezetékeket. PES Nagy felületen csatlakoztassa a védőföldeléshez a vezetékárnyékolást.

(lv) IEVĒROT PIESARDZĪBU

Valstīs, kurās ir spēkā EK direktīvas, ierīču ar frekvenčvadību un to piederumu ekspluatāciju drīkst sākt tikai tad, ja ir konstatēta iekārtas atbilstība Mašīnu direktīvā 2006/42/EK ietvertajām aizsardzības prasībām.

EMS atbilstoša uzbūve. Vadības un tīkla kabeļus izvietot atsevišķi no motora kabeļa.
PES Vada ekrānu plašā virsmā savienot ar PE.

(lt) ATSARGIAI

EB direktyvų taikymo srityje dažniniu būdu valdomus įrenginius ir jų priedus leidžiama pradėti naudoti tik tada, kai nustatoma, kad įrenginys atitinka Mašinų direktyvos 2006/42/EB keliamus apsaugos reikalavimus.

Montažas turi atitikti EMS reikalavimus. Valdymo ir duomenų tinklo kabelius išdėstyti atokiai nuo variklio kabelio. PES Kabelio ekraną dideliu paviršiumi sujungti su įžeminimu.

(pl) OSTROŻNIE

Na obszarze obowiązywania dyrektyw WE urządzenia sterowane częstotliwościowo wolno wprowadzać do eksploatacji tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że maszyna spełnia wymagania ochronne dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Konstrukcja zgodna z dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Przewody sterowania i zasilania elektrycznego należy układać oddzielnie od przewodu silnika. PES Ekranowanie połączyć z przewodem uziemiającym na większej powierzchni.

(sl) PREVIDNO

Na območju veljavnosti direktiv ES je zagon frekvenčno krmiljenih naprav in njihovega pribora dovoljen le tedaj, ko je bilo ugotovljeno, da stroj ustreza varnostnim zagtevam Direktive o strojih 2006/42/ES.

Montaža v skladu z EMZ. Krmilne in omrežne vodnike napeljite ločeno od vodnikov motorja. PES Oklep vodnika na veliki površini povežite z zaščitnim vodnikom.

(sk) VÝSTRAHA

V krajinách, ktoré spadajú pod pôsobnosť smerníc ES smú byť rádiovo ovládané zariadenia a ich príslušenstvo uvedené do prevádzky len ak je zabezpečené, že stroj spĺňa ochranné ustanovenia smernice č. 2006/42/ESS o strojových zariadeniach.

Montáž v súlade s požiadavkami elektromagnetickej kompatibility. Ovládacie a siet˙ové vedenia uložte v priestore oddelene od vedenia motora. PES Zabezpečte veľkú kontaktnú plochu medzi káblovým tienením a PE.

(bg) ВНИМАНИЕ

В сферата на действие на изискванията на ЕС устройствата с честотно управление и техните допълнителни устройства могат да бъдат приведени в употреба, само ако се установи, че оборудването съответства на изискванията за безопасност на машинно оборудване спрямо 2006/42/ЕО.
Монтаж с електромагнитна съвместимост. Полагане на контролните и мрежови проводници пространствено отделно от проводника на двигателя. PES Осигурете по-голяма конкактна площ между силовия екран и PE.

(ro) PRECAUTJE

În cadrul sferei de aplicare a directivelor UE dispozitivele controlate prin frecvenţă şi accesoriile acestora au voie să fie puse în funcţiune doar dacă se stabileşte că aparatul îndeplineşte cerinţele Directivei 2006/42/CE privind maşinile.

Montajul trebuie să fie compatibil EMC. Poziţionaţi cablurile de control şi de reţea la distanţă de cablul motorului. PES Asiguraţi o suprafaţă de contact mare între izolaţia cablului şi PE.

(hr) OPREZ

U području valjanosti Direktiva EZ frekvencijski upravljani uređaji i njihov pribor smiju se puštati u rad samo ako se utvrdi da stroj ispunjava zahtjeve za zaštitom iz Direktive o strojevima 2006/42/EZ.

Konstrukcija u skladu s EMC-om. Upravljački i mrežni vodovi prostorno položeni odvojeno od voda motora. PES zaslon kabela povezan PE-om na velikoj površini.

(tr) DİKKAT

AB Direktifi dahilinde, frekans kontrollü cihazlar ve aksesuarları, yalnızca makinenin 2006/42/EC Makina Emniyet Direktifi koruma şartlarını karşıladığı belirlendiğinde çalıştırılmalıdır.

EMC uyumlu kurulum sağlayın. Kontrol ve iletişim kablolarını uzamsal olarak motor kablosundan ayrı koyun. PES. kablo ekranı ile PE arasında geniş bir temas alanı bağlantısı olmasını sağlayın.

(uk) ОБЕРЕЖНО!

На території, на яку поширюється дія Директив ЄС, пристрої з частотним регулюванням та їхні приналежності можуть вводитися в експлуатацію лише в разі визнання їх такими, що відповідають вимогам до захисту, викладеним у Директиві про машинне обладнання 2006/42/ЕС.
Переконайтеся в тому, що встановлена система відповідає вимогам до ЕМС. Кабелі керування та зв'язку мають бути просторово відокремлені від кабелю електродвигуна. Забезпечте достатню контактну поверхню між екраном кабелю PES. та PE.

(ar) احذر !

في المنطقة التي تخضع لتوجيه الاتحاد الأوروبي، يجب ألا يتم تشغيل الأجهزة وملحقاتها التي يتم التحكم فيها بواسطة التردد إلا بعد التأكد من أنها تستوفي متطلبات حماية توجيه الماكينات 2006/42/EC.

ع كابلاتض .l للتوافق الكهرومغناطيسي احرص على أن يكون التركيب مطابقً آعن كابل المحرك. تأكد من وجودالتحكم والاتصال بشكل منفصل مكاني PEو PES منطقة تلامس كبيرة بين شاشة كبل

Additional Information for UL® Approved Installations

→ Refer to Manual MN040011-EN

DE1… is designed to meet the UL requirements. In order to ensure full compliance, the following must be fully observed.

Input Power Supply Requirements


Supply Voltage	DE1…-12…	200 - 240 RMS Volts for 230 Volt rated units, ±10 % variation allowed. 240 Volt RMS Maximum				
	DE1…-34…	380 - 480 Volts for 400 Volt rated units, ±10 % variation allowed, Maximum 500 Volts RMS				
Imbalance		Maximum 3 % voltage variation between phase – phase voltages allowed				
		All DE1… units have phase imbalance monitoring. A phase imbalance of > 3 % will result in the drive tripping. For input supplies which have supply imbalance greater than 3 % Eaton Drives recommends the installation of input line reactors.				
Frequency		50 - 60 Hz ±5 % Variation				
Short Circuit Capacity		Voltage Rating	Min. kW (HP)	Max. kW (HP)	Maximum supply short-circuit current	
		All	All	All	100 kA rms (AC) for fuses	14 kA for MBC / 18 kA for Type E (only DE1…-34…)
		All the drives in the above table are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than the above specified maximum short-circuit Amperes symmetrical with the specified maximum supply voltage.				

Incoming power supply connection

- For 1 phase supply, power should be connected to L1/2 and L2/N.
- For 3 phase supplies, power should be connected to L1, L2, and L3. Phase sequence is not important.
- For compliance with CE and C Tick EMC requirements, a symmetrical shielded cable is recommended.
- For compliance with CSA requirements, transient surge suppression shall be installed on the line side of this equipment and shall be rated 600 V (phase to ground), 600 V (phase to phase), suitable for overvoltage category III, and shall provide protection for a rated impulse withstand voltage peak of 4 kV or equivalent.
- A fixed installation is required according to IEC61800-5-1 with a suitable disconnecting device installed between the DE1… and the AC Power Source. The disconnecting device must conform to the local safety code/regulations (e. g. within Europe, EN60204-1, Safety of machinery).
- The cables should be dimensioned according to any local codes or regulations. Guideline dimensions are given on Seite 6.
- Suitable fuses to provide wiring protection of the input power cable should be installed in the incoming supply line, according to the data on Seite 6. The fuses must comply with any local codes or regulations in place. In general, type gG (IEC 60269) or UL Class CC or Class J fuses are suitable; however in some cases type aR fuses may be required. The operating time of the fuses must be below 0.5 seconds. The max. voltage rating for fuses is 600 V.
- Where allowed by local regulations, suitably dimensioned type B MCB circuit breakers of equivalent rating may be utilised in place of fuses, providing that the clearing capacity is sufficient for the installation. The max. voltage rating for breakers is 480 V.
- When the power supply is removed from the drive, a minimum of 30 seconds should be allowed before re-applying the power. A minimum of 5 minutes should be allowed before removing the terminal covers or connection.
- The maximum permissible short circuit current at the DE1… Power terminals as defined in IEC60439-1 is 15 kA.
- An optional Input Choke is recommended to be installed in the supply line for drives where any of the following conditions occur:
  - The incoming supply impedance is low or the fault level/short circuit current is high.
  - The supply is prone to dips or brown outs.
  - An imbalance exists on the supply (3 phase drives).
- In all other installations, an input choke is recommended to ensure protection of the drive against power supply faults.

All DE1… units are intended for indoor installation within controlled environments which meet the condition limits.		
Ambient temperature range	Operational	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F), to 60 °C (140 °F) with derating
	Storage and Transportation	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Max. altitude for rated operation		1000 m (Refer to Manual for Derating for Altitude Information). Installation above 2000 m is not UL approved.
Relative Humidity		< 95 % (non condensing). Drive must be Frost and moisture free at all times.
Branch circuit protection must be installed according to the relevant national codes. Fuse ratings and types are shown on Seite 6.		

Suitable Power and motor cables should be selected according to the data.
Power cable connections and tightening torques are shown on Seite 4.
Only a single conductor type is allowed in each field wiring terminal when connected in group installation arrangement.



Motor Overload Protection

DE1… provides motor overload protection in accordance with the National Electrical Code (US).

- Where a motor thermistor is not fitted, or not utilised, Thermal Overload Memory Retention must be enabled by setting P-33 = 0
  Set the parameters P1-08 „Current Limit“ on motor current.
- Where a motor thermistor is fitted and connected to the drive, connection must be carried out according to the information, refer to Manual MN040011-EN.

→
- Ratings shown above apply to 50 °C (122 °F) Ambient temperature. For derating information, refer to Manual MN040011-EN.
- The maximum motor cable length stated applies to using a shielded motor cable. When using an unshielded cable, the maximum cable length limit may be increased by 50 %. When using the Eaton Drives recommended output choke, the maximum cable length may be increased by 100 %
- The PWM output switching from any inverter when used with a long motor cable length can cause an increase in the voltage at the motor terminals, depending on the motor cable length and inductance. The rise time and peak voltage can affect the service life of the motor.
  Eaton Drives recommend using an output choke for motor cable lengths of 50 m or more to ensure good motor service life
- For UL compliant installation, use Copper wire with a minimum insulation temperature rating of 75 °C (167 °F), UL Class CC or Class J fuses.

04/21 IL040005ZU

© 2014 Eaton Industries GmbH

EU: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany
UK: Eaton Electric Ltd., P.O. Box 554, Abbey Park, Southampton Road, Titchfield, PO14 4QA, United Kingdom
USA: **Eaton.com/eatoncare** +1 877-386-2273
Eaton.com/contacts **Eaton.com/aftersales** **Eaton.com/documentation**

04/21 IL040005ZU
Eaton.com/recycling