

2IN1 Pin Nailer / เครื่องยิงตะปูไร้สาย P635D 2-IN-1 (เครื่องเปล่า)

รับประกัน
LIMITED
WARRANTY
24
MONTHS

INFINITY
POWER SHARE

20V
LITHIUM-ION
BATTERY

BRUSHLESS
2 MOTOR

2 Working Modes
Single fire
Bump fire

Maintenance Mode

LED light

Safety Lock

Tool-Free Depth Adjust

Lightweight 2.10 kg

HMI Interface



2in1
PIN NAILER

PIN Nail **F Nail**

0.63mm (0.025")	1.0mm (0.035")
12mm 1/2"	15mm 5/8"
15mm 5/8"	20mm 3/4"
20mm 3/4"	25mm 1"
25mm 1"	30mm 1-3/16"
30mm 1-3/16"	35mm 1-3/8"

เร็ว แรบ แม่นยำทุกนัด

50483 / INF-P635PNB

SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	20V
ประเภทตะปู	Pin Nail
ขนาดตะปูที่รองรับ	12-35mm (1/2"-1-3/8")
ความเร็วในการยิงตะปู	3 Nails/s
รางบรรจุตะปู	120 pcs
ขนาดสินค้า	250x230x75 mm.
ขนาดสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์	280x245x93 mm.
น้ำหนักเครื่องไม่รวมแบตเตอรี่	2.10 kg
บรรจุ	6 เครื่อง
ราคา	7,200.- / เครื่อง

VACUUM
BALANCE TECHNOLOGY

1 piece
Firing pin
13Cr STEEL

แข็งแรง ทนสนิม
พร้อมลุยทุกสภาพงาน

แบตเตอรี่ 2.0Ah ยังได้สูงสุด
4,000 นัด
NAILS PER CHARGE (2.0Ah)

ยังได้มากกว่า
100,000 ครั้ง

LAB TEST

อุปกรณ์มาตรฐาน

ตะปูพินขนาด 35 มม.
แบบมีหัว จำนวน 100 ตัว
ตะปูพินขนาด 35 มม.
แบบไม่มีหัว จำนวน 100 ตัว



ประแจหกเหลี่ยม 3 ชิ้น ปลายางกันรอย/กันกระแทก 1 ชิ้น



ตะขอแขวนพร้อมสกรู

ลึนปิ่น 1 ชิ้น

23 GA
PIN NAIL



เทคโนโลยีการยิงตะปูแบบ
กระบอกสุญญากาศ

- สูญญากาศสร้างแรงดัน / Vacuum-Driven Power มอเตอร์ขับเคลื่อนลูกสูบให้เกิดสุญญากาศ
- สปริงอัดแน่น ยิงเร็วแรง / High-Tension Spring for Rapid Firing เพื่อส่งกำลังอัดสปริงเก็บพลัง
- สมดุลด้วยการคืนตัวลูกสูบ / Balanced Recoil with Piston Reset การคืนตัวทิศตรงข้ามกับการยิง ลดแรงสะท้อน ควบคุมได้แม่นยำ
- สามารถหมุนปรับความลึกในการยิงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ช่วยให้ตั้งความลึกได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ ป้องกันชิ้นงานเสียหาย
- ไฟส่องสว่างทำงานอัตโนมัติช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นในพื้นที่จำกัดหรือแสงน้อย
- ช่องส่องรางแม็กกาซีนในตัว ช่วยให้ตรวจสอบจำนวนลูกตะปูที่เหลืออยู่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- ยางรองกันกระแทก ช่วยป้องกันพื้นผิววัสดุจากการขีดข่วนหรือความเสียหายขณะใช้งาน
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เสรี่ยมยกกันลื่น นุ่ม จับกระชับมือ ลดแรงสั่นสะเทือนได้ดี
- ช่องสำหรับตรวจสอบตำแหน่งลึนปิ่นในงานซ่อมบำรุง
- มีตะขอเหล็กสำหรับคล้อง หรือแขวนสะดวกต่อการพกพาและการจัดเก็บ
- แบตเตอรี่ 2.0Ah ยังได้สูงสุด 4,000 นัด

How to change Firing pin / ขั้นตอนการเปลี่ยนลึนปิ่น



ตรวจสอบนำลูกตะปู ใส่แบตเตอรี่ กดปุ่มโหมดบำรุงรักษาค้างไว้ ยิงก่อนหนึ่งครั้ง จากนั้นให้ถอด แบตเตอรี่ออก ใช้ไขควงขันสกรูออก ถอด Piston ขึ้นแกะออก ปิดฝาครอบ ออกจากภายในรางตะปู และกดสวิตช์เปิดเครื่อง 10 วินาที จนไฟสีแดงกระพริบ แล้วเครื่องจะหยุดทำงาน แล้วใส่ Piston ขึ้นใหม่เข้าไปแทน แล้วขันสกรูลับเข้าที่เดิม

อุปกรณ์เสริม

