

Dual Port Charger / P20 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบบชาร์จคู่ 2 ช่อง XPLUS

XPLUS
FAST CHARGER
OUTPUT **3.0A X2**

รับประกัน
CHARGER
12
MONTHS



ระยะเวลาชาร์จ	
2.0 Ah	45min
4.0 Ah	90min
5.0 Ah	115min

SPECIFICATION	
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100V-220V~
แรงดันไฟฟ้าออก	14.4-20V == 3.0Ax2
น้ำหนักเครื่อง	0.63 kg
น้ำหนักเครื่องรวมบรรจุภัณฑ์	0.78 kg
ขนาดสินค้า	21x15x6.5 cm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	22.5x17.5x8.5 cm
สายไฟ	1.5 m
จำนวน/ลัง	10 เครื่อง

- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ XPLUS แบบชาร์จคู่ มีระบบ Over charge หยุดการชาร์จอัตโนมัติเมื่อชาร์จไฟเกินและมีระบบ Over heat ไม่จ่ายกระแสไฟเมื่อแบตเตอรี่ร้อนเกินไป เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ปกป้องเซลล์ แบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน



WS Code	Model	Input	Output			ราคา/อัน
50385	P20V-C30XD	100V-220V~	14.4-20V == 3.0Ax2	1 อัน	20 อัน	ตรวจสอบจากระบบ

Xplus Fast Charger / P20 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ แบบชาร์จเร็ว XPLUS

XPLUS
FAST CHARGER

รับประกัน
CHARGER
12
MONTHS



ระยะเวลาชาร์จ	
2.0 Ah	60min
4.0 Ah	105min
5.0 Ah	135min

SPECIFICATION	
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100V-220V~
แรงดันไฟฟ้าออก	14.4-20V == 2.4A
สายไฟ	1.5 m
น้ำหนัก	Euro Plug Type C round 2 pins 357 g

- P20 สามารถนำไปใช้งานร่วมกับเครื่องมือรุ่นใดก็ได้ของพัมคินที่อยู่ในซีรีส์ Infinity Power P20 ด้วยกัน
- P20 สามารถกดเช็คสถานะหรือปริมาณแบตเตอรี่ขณะชาร์จได้
- P20 มีระบบ overcharge



ขนาดบรรจุภัณฑ์
157x130x82 mm

WS Code	Model	Input	Output			ราคา/อัน
50265	P20V-C24XA	100V-240V~	14.4-20V == 2.4A	1 อัน	20 อัน	ตรวจสอบจากระบบ

P20 Switching power supply adapter / P20 อะแดปเตอร์พาวเวอร์ซัพพลายแปลงไฟ

P20 Li-ion Series



SPECIFICATION	
แรงดันไฟฟ้าเข้า	100V-220V~
แรงดันไฟฟ้าออก	20V == 1.8A
สายไฟ	1.8 m

สามารถใช้ชาร์จแบตเตอรี่ E20 SKU. 42325 และ 42333 ได้
ใช้ร่วมกับพัดลมไร้สาย SKU. 50229 และ 50329"

WS Code	Model	Voltage	Output			ราคา/อัน
50221	P20V-AP18	100V-240V~	20V == 1.8A	1 อัน	4 อัน	ตรวจสอบจากระบบ