1/2" Brushless Cordless Impact Wrench 20V / บล็อกกระแทกไร้สาย ไร้แปรงถ่าน 1/2" 863Nm 20V

INFINITY POWER SHARE | 20V LITHIUM-ION BATTERY | BRUSHLESS MOTOR

รับประกัน LIMITED WARRANTY 24 MONTHS

MAX Torque 863 Nm | MAX Torque Reverse 1133 Nm | Square chuck 12.7mm(1/2") | 4 Speed level | Reverse Rotation AUTO Stop | ON/OFF LED light | Lightweight 2.0 kg

MAX TORQUE 1133 Nm

50631/INF-1133W4

SPECIFICATION

แรงดันไฟฟ้า	20V
ประเภทมอเตอร์	Brushless
ขนาดหัวจับดอก	12.7 mm(1/2")
ความเร็วรอบหมุนเปล่า	0-1200/1500/1800/2400 rpm
อัตรากระแทก	0-1700/2000/2400/2700 bpm
แรงบิดขันเข้า	863 Nm
แรงบิดขันคลายออก	1133 Nm
น้ำหนักเครื่อง	2.0 Kg
ขนาดสินค้า	166x82x231 mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์	240x90x168 mm
จำนวน/ลัง	6 เครื่อง
ราคา	

บรรจุ 1 เครื่อง/กล่อง

ชุดกระแทก อายุการใช้งาน 2x เท่า

อุปกรณ์มาตรฐาน

รหัสสินค้า	รุ่นสินค้า	รายละเอียด	จำนวน/ลัง	ราคา
50630	INF-1133W	เครื่องเปล่า	10 เครื่อง	

ACC50473-03
กระเป๋าผ้า 1 ใบ

50397
แบตเตอรี่ X20 4.0Ah 1 ก้อน

50435
แท่นชาร์จ X20 2.4A 1 เครื่อง

40331
ลูกบล็อก ชุด 3 ชิ้น
1/2",6P,ความยาว 78mm
ขนาด 17/19/21 mm

INTELLIGENT SYSTEM ระบบอัจฉริยะ

- On/Off Auto Stop
- On/Off Auto Slow
- On/Off Lighting
- Maximum Torqe
- Memory Mode
- Quick Adjust

ระบบที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะใช้งานทำให้ใช้งานได้สะดวกสบายขึ้นไม่รู้สึกเมื่อยล้าและเพิ่มความปลอดภัยและการออกแบบเสื้อมอเตอร์แบบชิ้นเดียวช่วยให้มอเตอร์ตรงศูนย์มากขึ้นทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ.

ปุ่มปรับการหมุนเข้า–หมุนออกช่วยให้สลับทิศทางได้ง่าย เมื่อปรับไว้ที่ตำแหน่งกลาง มอเตอร์จะถูกล็อกเพื่อความปลอดภัย แต่ยังสามารถกดไกเพื่อเปิด–ปิดไฟ LED ได้ต่อเนื่อง 20 นาทีไม่สะดุด

คอสั้นพิเศษเพียง 14.5 ซม. ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่แคบได้ง่ายควบคุมเครื่องได้คล่องตัว และ ปรับโหมดการทำงานได้สะดวก เปลี่ยนโหมดได้รวดเร็วตามลักษณะงาน ใช้งานง่ายและประหยัดเวลา

ด้ามจับเสริมยางกันลื่นแบบนุ่ม
ช่วยให้จับกระชับมือมากขึ้น
ช่วยให้ลดแรงสั่นสะเทือน
ที่ส่งมาถึงมือ

IMPACT FORCE

กดปุ่ม Nm ไฟแสดงช่องที่ 1
ปรับแรงบิดขันเข้า 0-1200 rpm / 450 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 585 Nm

กดปุ่ม Nm ไฟแสดงช่องที่ 2
ปรับแรงบิดขันเข้า 0-1500 rpm / 500 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 650 Nm

กดปุ่ม Nm ไฟแสดงช่องที่ 3
ปรับแรงบิดขันเข้า 0-1800 rpm / 650 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 845 Nm

กดปุ่ม Nm ไฟแสดงช่องที่ 4
ปรับแรงบิดขันเข้า 0-2400 rpm / 863 Nm
ปรับแรงบัดขันออก 1133 Nm

SMART TORQE

กดปุ่ม MODE ไฟแสดงช่องที่ 1 และ ไฟสีฟ้าช่องที่ 5
ขันเข้าเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อขันแน่น / ขันออกระบบ Autostop

กดปุ่ม MODE ไฟแสดงช่องที่ 2 และ ไฟสีฟ้าช่องที่ 5
ขันเข้าเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อขันแน่นหลัง 0.5 วินาที / ขันออกระบบ Autostop

กดปุ่ม MODE ไฟแสดงช่องที่ 3 และ ไฟสีฟ้าช่องที่ 5
ขันเข้าเครื่องจะหยุดทำงานเมื่อขันแน่นหลัง 1 วินาที / ขันออกระบบ Autoslow

กดปุ่ม MODE ไฟแสดงช่องที่ 4 และ ไฟสีฟ้าช่องที่ 5
ขันเข้า/ขันออก ด้วยความเร็วสูงสุด Maximum Torqe