# SERIES 1800 - SINGLE AND DOUBLE-POLE ROCKER SWITCHES

TO 12 (4) A 250 V AC

| single-pole  | Switch with OFF position in the center (SPDT - Center OFF) | 1808.1353 | 1808.6352 | Changeover switch (SPDT momentary) | 1803.6222 | 1803.1202 | 1803.1252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage lamp in V | | | | | | | |
| Actuator color / printing | | | | | | | |
| Housing color | | | | | | | |
| 12 (4) A 250 V AC 1E4 | | | | | | | |
| 10 (4) A 250 V AC 1E4 | | | | | ● | | |
| 8 (8) A 250 V AC 5E4 | | | | | | | |
| 6 (4) A 250 V AC 5E4 | | | | | ● | | |
| 6 (2) A 250 V AC 1E4 | | | | | | | |
| 4 (3) A 250 V AC 6E3 | | | | | | | |
| 4 (2) A 250 V AC 1E4 | | | | | | ● | |
| 30 mA 12 V 5E4 | | | | | | | |
| 30 mA 12 V DC 5E4 | | ● | ● | | | | ● |
| 15 A 250 V AC 1 1/2 HP | | | | | | | |
| 15 A 125 V AC 3/4 HP | | | | | | | |
| 10 A 250 V AC 1/2 HP | | | | | ● | | |
| 10 A 125 V AC 1/3 HP | | | | | ● | | |
| 6 A 250 V AC 1/2 HP | | | | | | | |
| 6 A 125 V AC 1/4 HP | | | | | | | |
| 6 A 125 - 250 V AC 1/8 HP | | | | | | | |
| 6 A 125 V AC 1/10 HP | | | | | | ● | |
| 4 A 250 V AC 1/10 HP | | | | | | ● | |
| Connection type | |  |  | |  |  |  |
| Connection description | | 4.8 | | | | 4.8 | 4.8 |
| Inrush current in A (capacitive) | | | | | | | |
| Contact distance in mm | | < 3 | < 3 | | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
| Contact material | | Au | Au | | Ag | Ag | Ag |
| EN 60335 cap. 30 conform "G" | | | | | | | |
| Miscellaneous | | momentary function both sides | momentary function both sides | | | | |
| Stock version | | | | | ● | ● | ● |